

Instructiekaart

Het systeem volledig inschakelen

Cb Beveiliging
Woe 12 Dec 22:30



Kies ..Inschakelen

1 > Alarm
. Inschakelen

(((Piep)))
(((Piep)))



Het Systeem schakelt in met een uitloop zoemer. Gedurende de ingestelde uitloop tijd moet u het pand verlaten. Wanneer de zoemer stopt is het systeem ingeschakeld.

Het systeem gedeeltelijk inschakelen

Cb Beveiliging
Woe 12 Dec 22:30



Kies ..Gedeeltelijk
Inschakelen (Nachtstand)

1 > Alarm
. Ged in bezig

(((Piep)))
(((Piep)))



Het Systeem Schakelt Gedeeltelijk in. U moet binnen de uitlooptijd in de ruimtes zijn waar de melders zijn uitgeschakeld.

Het systeem uitschakelen.

U betreed het pand u hoort een inloopzoemer. Het systeem geeft aan:



(((Piep)))
(((Piep)))

Geef
krt / code

Voer nu u 4 cijferige code in en druk op uitschakelen. (slotje)



+



1 > Alarm
. uitgeschakeld

De zoemer stopt. Het systeem is uitgeschakeld.

Wat te doen als u gebeld wordt bij doormelding naar u smartphone:

1. U wordt gebeld met de melding : 'Er is een alarm, toets een 0 (nul) om verder te gaan'.
2. U toetst vervolgens op de 0 (nul) om verder te gaan.
3. Het alarmsysteem geeft dan de volgende melding: 'Er is een inbraakalarm bij.... *naam klant*, toets een 0 (nul) om deze melding te accepteren'.
4. U toetst vervolgens op de 0 (nul) en accepteert de melding.

Als u wordt gebeld en u accepteert de melding met de 0 (nul), dan wordt alleen het bellen stopgezet.

Iemand moet dan nog naar het pand om het alarm uit te schakelen.

De sirene stopt na 3 minuten, dat betekent dus niet dat het alarm ook uitgeschakeld is.